



LIGA.AIR.BOX.3.B



LIGA.AIR.BOX.3.S



Steuerboxen zum Bedienen eines CASAMBI System ohne APP.

Programmierung Szenen steuern. Dimmen und Umschalten in der APP auf OFF stellen.

Auslieferung mit Stecker T12 oder Schuko, alles Betriebsfertig.

Verbaut ist ein LIGAAIR.8T.8 LED.

Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!



Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|---|
| Abmessungen (T x B x H) | 88 x 208 x 60mm |
| Gewicht | 3B 700g / 3S 1'000 g |
| Farben | Gehäuse weiss |
| Montage | Mobile oder Aufputz demontierbare Rückplatte, 2 Laschen zum festschrauben etc. |
| Gehäuse | Holz weiss lackiert |
| Umgebungsbedingungen | Betrieb: Temperatur -25 ... 70°C, Feuchte < 85%rH |
| Frontplatte | Feller EDIZIOdue 3x1 weiss RAL9010, IP20 |
| Schutzart / Schutzklasse | IP20, nach EN-60529 / Schutzklasse II |
| Anschlüsse Spannungsversorgung | 110-240V AC 50/60Hz |
| Anschlüsse | Steckerfertig T11/12 oder Eurostecker, Anschlusskabel 1'500mm |
| Spannungsversorgung | 110-240VAC, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 0.7W Standby, max. 1.1W |
| Spannungsversorgung LED's | 12-48V AC/DC galvanisch getrennt |
| Standards | Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1 EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| CASAMBI Modul Standards | Bluetooth Wireless Control |
| Einschaltzeiten | Einstellbar mittels CASAMBI App (App Store, Google Play) |
| Anwendungen | Steuerung von Fussballplätzen |

Kompatible Geräte:



Reichweite:

CASAMBI verwendet die MESH Netzwerk-Technologie. Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können also mit weiteren CASAMBI Geräten erzielt werden.

1) Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.

