



Casambi APP

Ligalicht

1.1	
1.2	
2.1	
2.2	

Casambi APP

marche / arrêt
option de menu "Tous les
luminaires" sélectionnée

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.2
2.2
2.4

Casambi APP

marche / arrêt
option de menu "Tous les
luminaires" non sélectionnée

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.2
2.2
2.4

Casambi APP

Impulse

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

Casambi APP

Impulse 1 sec.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

Casambi APP

marche / arrêt
Impulse

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

1 APP pour les relais 1.1-1.4, 1 APP pour les relais 2.1-2.4

Lors de la programmation de scénarios, les 4 canaux d'un relais sont toujours concernés. L'état 1 ou 0 doit être défini.

Schéma de connexion: LIGA air module (profilé)

Modèle de luminaire: ...

Commande: Module DIN 2x4 relais / 4 boutons-poussoirs (230VAC) 10A marche / arrêt / Divers

LIGA.AIR.2X4.REL.4.T.240

V1.0 / 11.07.2023



LIGA AIR

LICHTTEAM AG
Stationsstrasse 89
CH-6023 Rothenburg
SWITZERLAND

+41 41 280 57 57
mail@ligaair.ch
www.ligaair.ch

